



## ASCD 18-200 W4 Select

### Akkus ütvecsavarozó

Ütvecsavarozó kefe nélküli motorral és 6 fokozatú forgatónyomaték-beállítással. Univerzális csavarkötésekhez, önfúró csavarokhoz is.

Rendelési szám: 7 115 07 64 00 0

## Részletek

- > Kefe nélküli FEIN PowerDrive motor 30%-kal megnövelt hatásfokkal és hosszabb élettartammal.
- > A 6 fokozatú elektronikus forgatónyomaték-beállítás megelőzi a csavarfejek leszakadását.
- > 10%-kal nagyobb forgatónyomaték balra forgásnál a különösen beragadt csavarok oldásához.
- > MultiVolt csatlakozófelület. Az akkumulátoros szerszám minden FEIN Li-ion akkumulátorral (12-18 V-os) üzemeltethető.
- > 1/4"-os belső hatlapú, bitek és dugókulcsbetétek befogásához.  
Robusztus tömörfém ütőmű.
- > Érintésvédelem a hajtóműfejen.
- > Kompakt kivitel.
- > 600 csavarbehajtás (M18) egyetlen akkufeltöltéssel (6 Ah).
- > Egyetlen töltőkészülék minden FEIN Li-ion akkuhoz, minden feszültségkategóriában.
- > Az akkumulátor töltöttségi állapota közvetlenül az akkumulátorról leolvasható.
- > FEIN SafetyCell technológia. Óvja az akkumulátort és a gépet a túlterheléstől, a túlhevüléstől és a mélykisüléstől.

## Szállítási tartalom

- ✓ 1 db akkus ütvecsavarozó
- ✓ 1 db szíjkapocs
- ✓ 1 db mágneses bittartó
- ✓ 1 db műanyag szerszámkoffer



## Műszaki adatok

### ÁLTALÁNOS SPECIFIKÁCIÓK

Akkufeszültség	18 V
Akkumulátorkompatibilitás	Li-ion / HighPower Li-ion
Akkumulátorcsatlakozó	MultiVolt
Motor	Kefe nélküli
Üresjárat fordulatszám	- 1 500 1/perc
Ütésszám	- 3 000 1/perc
max. forgatónyomaték	210 Nm
Nyomatékfokozatok	6
Szerszám befogó	1/4 in belső hatlap
Facsavar-átmérő	8 x 200 mm
Tömeg akkumulátor nélkül	1,00 kg

### REZGÉS- ÉS HANGKIBOCSÁTÁSI ÉRTÉKEK

Hangnyomásszint LpA A mérési érték mérési bizonytalansága KpA	93,8 dB 3 dB
Hangteljesítmény-szint LWA A mérési érték mérési bizonytalansága KWA	104,8 dB 3 dB
Hangnyomásszint LpCpeak A mérési érték mérési bizonytalansága KpCpeak	114,5 dB 3 dB
Rezgés mértéke 1 αhv 3 utas A mérési érték mérési bizonytalansága Kα	ah 12,9 m/s <sup>2</sup> 1,5 m/s <sup>2</sup>

## Alkalmazási képek

